



Ciorcad Fáinneach


- Is gnách go n-úsáidtear an ciorcad fáinneach i seomraí atá taobh le chéile sa teach
- Níor chóir go mbainfí úsáid as ciorcad fáinneach sa chistin
- Níl teorainn le líon na soicéad i gcorcad fáinneach mura bhfuil an limistéar a ndéantar freastal air níos mó ná 100 méadar cearnach
- Níor mhór go mbeadh an ciorcad in ann 0.67 oiread de shruth rátáilte na feiste cosanta ar an gcorcad a iompar
- Is gnách go n-úsáidtear cábla 2.5 mm² trí chroíleacán ag a bhfuil cumas sruthiompártha 23A
- Mar sin, is é an sruth uasta ríofa a cheadaítear ná $23/0.67 = 34.33$ aimpéar
- Mar sin, is é an cumas sruthiompártha íosta a theastaíonn ná $32 \times 0.67 = 21.44$ aimpéar
- Tá an ciorcad fáinneach á chosaint ag mionscoradán ciorcaid (MCB) lena ngabhann rátáil 32A
- Ní theastaíonn ach an píosa copair is lú.



Ciorcad Gathach

- Is iondúil go n-úsáidtear an ciorcad gathach sa chistin
- Tá uasmhéid de dheich soicéad in aghaidh an chiorcaid i gcorcad gathach
- Níor cheart go ndéanfaidh an ciorcad gathach soláthar do níos mó ná dhá sheomra
- Ba cheart go ndéanfaidh dhá chiorcad ghathacha ar a laghad soláthar don chistin
- Ba chóir go mbeadh an ciorcad gathacha á chosaint ag MCB lena ngabhann rátáil 20 aimpéar i gcás go n-úsáidtear cábla 2.5mm^2 .

Aonad tomhaltóra leictreachais



20A



2.5mm^2



MCB

- ▶ Foinsí -
- ▶ [SEAI](#)
- ▶ [CNCM](#)
- ▶ [CSS](#)